

Palovaroitin Nordic 10

Stand-Alone



Optinen palovaroitin reagoi nopeasti savuun ja varoittaa vaarasta antaen aikaa poistua turvalliseen paikkaan. Suomen lainsäädäntö edellyttää, että asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliometriä kohden tulee olla vähintään yksi toimiva palovaroitin.

Nordic 10 Stand-Alone Optinen palovaroitin

Optinen palovaroitin esimerkiksi asuntoon, huvilaan, kesämökille tai asuntovaunuun. Varoitinta ei tule sijoittaa keittiöön tai märkätiloihin. Varoittimessa kiinteä 3V litiumparisto, ruuvit ja asennusohjeet. Voimakas hälytysääni ja testinappula taukotoiminnolla.

Kiinteästi asennetun pariston testattu käyttöikä on 10 vuotta*. Palovaroitin vaihdetaan uuteen, kun pariston käyttöikä on tullut täyteen. Paristo aktivoituu, kun varoitin kiinnitetään asennustelineeseen ja aktivointi poistuu, kun varoitin irrotetaan telineestä.

Optisen palovaroittimen toiminta

Palovaroitin on suunniteltu antamaan aikainen varoitus mahdollisesta palosta. Optinen palovaroitin on suunniteltu reagoimaan varoittimen kammioon pääsevään savuun. Se ei havaitse kaasua, lämpöä eikä liekkejä.

Havaittaessaan savua varoitin antaa voimakkaan äänimerkin sisäänrakennetusta sireenistä. Suosittelemme palovaroittimen sijoittamista jokaiseen huoneeseen, jossa nukutaan ovi kiinni tai puoliksi suljettuna. Suljettu ovi saattaa estää savun pääsyn varoittimen toiminta-alueelle. Esimerkiksi kauemmaksi sijoitetun varoittimen hälytysääni ei välttämättä herätä, jos nukutaan ovi kiinni.



Tekniset tiedot

Tuotenumero	105031
Virtalähde	3 V:n litiumparisto (kiinteä, ei vaihdettava)
Käyttölämpötila	0°C - 45°C
Ympäristön ilmankosteus	Suhteellinen ilmankosteus 10 – 90 %, ilman tiivistymistä ja jäänmuodostumista
Anturi	Optinen
Sarjaan kytkettävä	Ei
Hälytysäänen voimakkuus	Signaalin voimakkuus ≥85 dB (3 metrin etäisyydellä), punainen vilkkuva LED
Taukotoiminto	Kyllä, noin 9 minuuttia
Hälytysmuisti	Vihreä valo vilkkuu jopa 16 h, jos varoitin hälyttänyt
Mitat (h x k)	102 x 37 mm
Takuu	5 vuotta
Hyväksynät	EN14604:2005/AC:2008 CE 0786-CPR-21478 G215075g VdS 3131
Paristo loppumassa	Varoitin hälyttää 30 sekunnin välein 30 vuorokauden ajan

* Ilmoitettu arvo on laskennallinen, johon vaikuttaa käyttöympäristö.